

Handfunkgerät MOTOROLA MTP 3550

1.
Inbetriebnahme Funkgerät:

Drücken der EIN/AUS Taste ca. 2 Sekunden

2.
Tastensperre:

Aktivierung bzw. Deaktivierung mit „MENÜ“ + „*“

- Sprechgruppen sind in einer Ordnerstruktur hinterlegt
- Pro Bezirk eigener Ordner mit Sprechgruppen
- Bezirkssprechgruppen + übergeordnete Sprechgruppen

3.
Sprechgruppenwechsel:

- Auswahl mittels linker Funktionstaste
- Auswahl Gruppe nach Ordner (oder ABC)
- Gewünschter Sprechordner
- Gewünschte Sprechgruppe und mittels linker Funktionstaste bestätigen



Ein Sprechgruppenwechsel mittels Drehknopf ist nur innerhalb des eingestellten Ordners möglich

4.
Umschalten TMO - DMO Modus:

- Das Umschalten erfolgt mit der „#“-Taste am Tastaturfeld
- Langes Drücken - Funkgerät schaltet automatisch in den nächsten Modus um



1. Antenne
2. LED-Statusanzeige
3. Oberes Mikrofon
4. Display
5. Seitlicher Zubehöranschluss
6. Menütaste
7. Softkey
8. Ein-Aus-/Beenden-/Ausgangsmodus-Taste
9. Vierwege-Navigationstaste
10. Alphanumerische Tastatur
11. Unteres Mikrofon
12. Notruftaste (nicht in Verwendung)
13. Lautstärke Drehknopf
14. Sprechgruppenwahl Drehknopf
15. Ohrhörer
16. Sprechgruppenwechsel auf letzte Gruppe
17. Sprechstaste (Push to Talk, PTT)
18. Sprechwunsch Zentrale/Leitstelle
19. Sprechstaste (Duplex)
21. Lautsprecher
21. Unterer Anschluss (Ladung)





Funksprechverkehr Grundregeln

Erst Denken - dann Sprechen!

- Fasse dich **Kurz!** Reduzierung auf das Notwendigste!
- Klare Meldungen zur realistischen Lage und Einsatzbeurteilung
- Funkgeräte im Einsatz stets besetzt halten.
- Vorgeschriebene **Funkrufnamen** verwenden!

Funkgespräche gibt es nur in Form von

!! BEFEHL !!

?? FRAGE ??

MELDUNG



Einfaches Funkgespräch („Du von mir - kommen!“)

Anruf: Name der gerufenen Funkstelle **„Von“** Name der rufenden Funkstelle **„Kommen“**

Anrufantwort: **„Hier“** Name der gerufenen Funkstelle **„Kommen“**

Beurteilung der Verständigung: **„Sehr gut“** ---- **„Brauchbar“** ---- **„Unbrauchbar“**

Wiederholung einer Nachricht nur nach Aufforderung der Gegenstelle bzw. bei einem Funkspruch: **„Ich wiederhole“**

Bei Irrtum und Fehlern berichtigen: **„Ich berichtige“**

Bei schwer verständlichen Wörtern buchstabieren: **„Ich buchstabiere“**